

オムロン(株)

オムロンCモードコマンド(SIO) ドライバ

- [1 システム構成](#)
- [2 結線図](#)
- [3 使用可能デバイスドライバ](#)
- [4 連続アドレスの最大データ数](#)
- [5 環境設定例](#)
- [6 接続機器設定](#)
- [7 ドライバ設定](#)
- [8 タイプ設定](#)
- [9 デバイスアドレス設定](#)

- このマニュアルでは、ターゲット機と各社接続機器との接続について説明しています。Pro-Designerの操作方法の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。
- 対応しているターゲット機の種類はPro-Designerのバージョンによって異なります。対応機種の詳細についてはPro-Designerのオンラインヘルプを参照してください。

1 システム構成

オムロン（株）製PLCとターゲット機を接続する場合のシステム構成を示します。

結線図は「[2 結線図](#)」を参照してください。

シリーズ	CPU	リンクI/F	通信方式	結線図
SYSMAC Cシリーズ	C200H	C200H-LK201	RS-232C	結線図1
SYSMAC CVシリーズ	CVM1	CPUユニット上の リンクI/F (HOSTLINKポート)	RS-232C	結線図2
			RS-422 (4線式)	結線図3

2 結線図


以下に示す結線図とオムロン(株)の推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題はありません。

- ・ PLC本体のFG端子はD種接地を行ってください。詳細はPLCのマニュアルを参照してください。
- ・ 通信ケーブルを結線する場合は、必ずSGを接続してください。

結線図1 RS-232C

ターゲット機にあわせて下表に示すケーブルまたはアダプタを使用するか、ケーブルを自作してPLCとターゲット機を接続します。


ターゲット機	使用可能ケーブル/アダプタ	備考
GP, PS-P, PC/AT(PL), PS-G	(株)デジタル製 RS-232Cケーブル GP410-IS00-0 (5m)	ターゲット機のシリアルI/Fが9ピンの場合、9-25ピン変換アダプタが必要です。
	自作ケーブル	ケーブル長は15m以内にしてください。



結線図2 RS-232C

ケーブルを自作してPLCとターゲット機を接続します。

ターゲット機	使用可能ケーブル/アダプタ	備考
GP, PS-P, PC/AT(PL), PS-G	自作ケーブル	ケーブル長は15m以内にして ください。



MEMO

- ・ PLC付属のコネクタ (XM2A-0901) とコネクタフード (XM2S-0911) を使用してください。
- ・ 接続ケーブルとして平河電線(株)製 H-9293A (CO-HC-ESV-3P*7/02) を推奨します。

結線図3 RS-422 (4線式)

ターゲット機にあわせて下表に示すケーブルまたはアダプタを使用するか、ケーブルを自作してPLCとターゲット機を接続します。

ターゲット機	使用可能ケーブル/アダプタ	備考
GP ¹ , PS-P ¹	a (株)デジタル製 RS-422コネクタ端子台変換アダプタ GP070-CN10-0	ケーブル長は500m以内にして ください。
	b 自作ケーブル	
PC/AT(PL), PS-G	a RS-232C/RS-422(485)変換器	


1 COM1のみ接続できます。

- ・ PLCのRS-232C/RS-422の切替えスイッチをRS-422側に設定してください。

MEMO

- ・ PLCとターゲット機とでは、A極とB極の呼称が逆になっていますのでご注意ください。
- ・ PLC付属のコネクタ(XM2A-0901)とコネクタフード(XM2S-0911)を使用してください。
- ・ 接続ケーブルとして平河電線(株)製H-9293A(CO-HC-ESV-3P*7/02)を推奨します。


- a. (株)デジタル製RS-422コネクタ端子台変換アダプタ (GP070-CN10-O) またはRS-232C/RS-422(485)変換器を使用する場合



MEMO

- ・ RS-232C/422(485)変換器を使用する場合は、RS-422側が端子台になっており、電源は通信ライン以外の外部から得る形状のものをご使用ください。
- ・ RS-422(485)端子台の終端抵抗は、変換器の仕様を確認のうえ取り付けてください。
- ・ RS-232C/422(485)変換器とターゲット機間のRS-232C結線は、変換器の仕様により異なります。変換器の仕様を確認してください。

- b. ケーブルを自作する場合




3 使用可能デバイスアドレス

Pro-Designerでの設定時に入力可能なデバイスアドレスの範囲を示します。ただし、実際にサポートされているデバイスアドレスの範囲はPLCの機種によって異なりますので、お使いのPLCのマニュアルで確認してください。

3.1 Cシリーズ

デバイス	ビットアドレス ¹	ワードアドレス	16 bit	32 bit
入出力リレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999	3 L/H	3 L/H
内部補助リレー ²				
アナログ設定値格納エリア ²	0000:00-9999:15	0000-9999		
データリンクリレー ²	LR0000:00-LR9999:15	LR0000-LR9999		
特殊補助リレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999		
補助記憶リレー ²	AR0000:00-AR9999:15	AR0000-AR9999		
保持リレー ²	HR0000:00-HR9999:15	HR0000-HR9999		
タイマ(接点)	TIM0000-TIM9999	- ,		
カウンタ(接点)	CNT0000-CNT9999	- ,		
タイマ(現在値)	- ,	TIM0000-TIM9999		
カウンタ(現在値)	- ,	CNT0000-CNT9999		
データメモリ ²	DM0000:00-DM9999:15	DM0000-DM9999		


- 1 ビット指定できます。ワードアドレスの後にコロン(:)をつけてビットを入力します。ビットは0~15で入力します。
- 2 ビット書き込みを行うと、いったんターゲット機がPLCの該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立ててPLCに戻します。ターゲット機がPLCのデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があるのでご注意ください。
- 3 16ビットデータおよび32ビットデータ格納時のデータの上下関係は以下のとおりです。



3.2 CVシリーズ

デバイス	ビットアドレス ¹	ワードアドレス	16 bit	32 bit
入出力リレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999	L/H ⁴	L/H ⁴
内部保持リレー ²				
SYSMAC BUS/2 リモートI/Oリレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999		
データリンクリレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999		
特殊補助リレー ²	A000:00-A511:15	A000-A511		
保持リレー ²	00000:00-9999:15	0000-9999		
内部補助リレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999		
SYSBUS リモートI/Oリレー ²	0000:00-9999:15	0000-9999		
タイマ(接点)	T0000-T9999 ³	. -		
カウンタ(接点)	C0000-C9999 ³	. -		
タイマ(現在値)	. -	T0000-T9999		
カウンタ(現在値)	. -	C0000-C9999		
データメモリ ²	D0000:00-D9999:15	D0000-D9999		

- 1 ビット指定できます。ワードアドレスの後にコロン(:)をつけてビットを入力します。ビットは0~15で入力します。
- 2 ビット書き込みを行うと、いったんターゲット機がPLCの該当するワードアドレスを読み込み、読み込んだワードアドレスにビットを立ててPLCに戻します。ターゲット機がPLCのデータを読み込んで返す間に、そのワードアドレスヘラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があるのでご注意ください。
- 3 ビットデバイスのタイマ・カウンタには書き込みできません。
- 4 16ビットデータおよび32ビットデータ格納時のデータの上下関係は以下のとおりです。



4 連続アドレスの最大データ数

連続アドレスの読み出し時の最大データ数およびギャップスパン（連続デバイスアドレスとして使用されるPLCデバイスアドレス間の最大ギャップサイズ）を示します。ブロック転送を利用される場合に参照してください。

MEMO

- ・ 以下の方法でデバイスを指定すると、デバイスの読み出しの回数が増えるため、データ通信速度が低下します。
 - ・ 連続アドレス最大データ数の範囲を超えている場合
 - ・ アドレスを分割して指定している場合
 - ・ デバイスの種類が異なる場合

データ通信を高速に行うには、パネル単位でデバイスアドレスが連続になるように変数のレイアウト設計を行ってください。

4.1 Cシリーズ

デバイス	連続アドレス 最大データ数	ギャップスパン
タイマ（接点）（TIM）	110 ビット	11 ビット
カウンタ（接点）（CNT）		
タイマ（現在値）（TIM）	120 ワード	12 ワード
カウンタ（現在値）（CNT）		
入出力リレー		
内部補助リレー		
データリンクリレー（LR）		
保持リレー（HR）		
補助記憶リレー（AR）		
データメモリ（DM）		

4.2 CVシリーズ

デバイス	連続アドレス 最大データ数	ギャップスパン
タイマ(接点)(T)	110ビット	11ビット
カウンタ(接点)(C)		
タイマ(現在値)(T)	120ワード	12ワード
カウンタ(現在値)(C)		
入出力リレー		
内部保持リレー		
SYSMAC BUS/2リモートI/O リレー		
データリンクリレー		
保持リレー		
SYSBUS リモートI/O リレー		
特殊補助リレー(A)		
データメモリ(D)		

5 環境設定例

(株)デジタルが推奨するPLC側の通信設定と、それに対応するターゲット機側の通信設定を示します。参照 「[7 ドライバ設定](#)」、「[8 タイプ設定](#)」

5.1 Cシリーズ

		ターゲット機の設定		コミュニケーションポートの設定	
ドライバ 設定	通信方式	RS-232C	通信方式	RS-232C	
	制御方式	DTR(ER)/CTS		-	
	通信速度	19200bps	伝送速度	19200bps	
	通信リトライ	2回		-	
	パリティビット	偶数	パリティビット	偶数	
	ストップビット	2ビット	ストップビット	2ビット	
	データ長	7ビット	データビット	7ビット	
	受信タイムアウト	10sec		-	
	送信ウェイト	0msec		-	
		-		コマンドレベル	レベル1.2.3が有効
	-		手順	1:N	
	-		5V供給	なし	
	-		CTS設定	常時ON	
タイプ 設定	号機No.	0	局番	0	

5.2 CVシリーズ

RS-232C接続の場合

ターゲット機の設定			コミュニケーションポートの設定	
ドライバ 設定	通信方式	RS-232C	通信方式	RS-232C
	制御方式	DTR(ER)/CTS	-	
	通信速度	19200bps	伝送速度	19200bps
	通信リトライ	2回	-	
	パリティビット	偶数	パリティビット	偶数
	ストップビット	2ビット	ストップビット	2ビット
	データ長	7ビット	データビット	7ビット
	受信タイムアウト	10sec	-	
	送信ウェイト	0msec	-	
タイプ 設定	号機No.	0	局番	0

RS-422 (4線式) 接続の場合

ターゲット機の設定				コミュニケーションポートの設定	
		GP, PS-P	PC/AT (PL) PS-G		
ドライバ 設定	通信方式	RS-422 (4線式)	RS-232C ¹	通信方式	RS-422
	制御方式	None	DTR(ER)/CTS	-	
	通信速度	19200bps		伝送速度	19200bps
	通信リトライ	2回		-	
	パリティ ビット	偶数		パリティビット	偶数
	ストップ ビット	2ビット		ストップビット	2ビット
	データ長	7ビット		データ長	7ビット
	受信タイム アウト	10sec		-	
	送信ウェイト	0msec		-	
タイプ 設定	号機No.	0	局番	0	

- 1 ターゲット機がPC/AT (PL) またはPS-Gの場合、RS-422接続でもRS-232C/RS-422(485)変換器を使用してRS-232C通信を行います。したがって、通信方式は「RS-232C」を選択します。

6 接続機器設定

ターゲット機とPLC間の通信に使用するドライバとタイプはPLCの種類によって異なります。システム構成にあわせてドライバとタイプを選択します。

MEMO

- ・ [新規ドライバ作成] ダイアログボックスの表示方法についてはオンラインヘルプを参照してください。



7 ドライバ設定

[ドライバ設定]ダイアログボックスで、ターゲット機とPLC間の通信方法の詳細を設定します。各プロパティの設定はPLC側の設定と一致していなければなりません。参照 [「5 環境設定例」](#)

MEMO ・ [ドライバ設定]ダイアログボックスの表示方法についてはオンラインヘルプを参照してください。

プロパティ	設定値
メーカー	オムロン
ドライバ	オムロンCモードコマンド(S)
COMポート	COM1
パリティビット	偶数
通信方式	RS-232C
ストップビット	2
制御方式	DTR(ER)/CTS
データ長	7
通信速度	19200
受信タイムアウト	10 s
通信リトライ	2
送信ウェイト	0 ms

メーカー

PLCメーカーの名前が表示されます。このプロパティは読み取り専用です。

ドライバ

ターゲット機とPLCとの接続に使われるシリアル通信の種類が表示されます。このプロパティは読み取り専用です。

COMポート

PLCと接続させるターゲット機側のCOMポートを「COM1」～「COM4」から選択します。

MEMO ターゲット機がPS-Gの場合は「COM1」を選択してください。「COM2」では接続できません。

通信方式

「RS-232C」「RS-422(4線式)」のいずれかを選択します。

接続方法については[「2 結線図」](#)を参照してください。

制御方式

送受信データのオーバーフローを防ぐための通信制御方式を「DTR(ER)/CTS」「RTS/CTS」「None」から選択します。

通信速度

ターゲット機とPLC間でデータをやり取りする通信速度（1秒間にやり取りされるデータのビット数（bps））を選択します。

通信リトライ

PLC通信エラーが発生した際に、ターゲット機がコマンドを再送信する回数を「0から255」の範囲で入力します。

パリティビット

パリティチェックの有無または方法を「無し」「奇数」「偶数」から選択します。

ストップビット

ストップビットの長さを「1」「1.5」「2」から選択します。

データ長

データをやり取りする場合のデータ長（ビット構成）を「7」「8」から選択します。

受信タイムアウト

PLCとの通信時に、ターゲット機が受信タイムアウトエラーになるまでの秒数を「1から127」の範囲で入力します。

送信ウェイト

ターゲット機がパケットを受信してから、応答するまでの待機時間（ms）を設定します。

8 タイプ設定

[タイプ設定] ダイアログボックスで、ターゲット機とPLC間の通信方法に合わせてタイプの詳細を設定します。参照 「[5 環境設定例](#)」

MEMO

- ・ [タイプ設定] ダイアログボックスの表示方法についてはオンラインヘルプを参照してください。



機種No.

「1～37の整数 (Oct)」で入力します。

書き込みコマンド：モニタモードへ強制変更

PLCが運転モードの場合、PLCはPro-Designerランタイムアプリケーションからの書き込み要求を受け付けません。

「モニタモードへ強制変更」をONにすると、Pro-Designerランタイムからの書き込み要求があった場合、PLCをモニタモードへと変更します。

9 デバイスアドレス設定

[デバイスアドレス設定] ダイアログボックスで、外部変数にPLCのデバイスアドレスを割り当てます。参照 「[3 使用可能デバイスアドレス](#)」

MEMO

- ・ [デバイスアドレス設定] ダイアログボックスの表示方法についてはオンラインヘルプを参照してください。



デバイス

PLCのデバイスをリストから選択します。

アドレス

キーパッドを使ってアドレスを入力します。ビットアドレスがワードアドレスかによって、適切なフォーマットでの入力が可能になります。