

by Schneider Electric

## System Monitor アップデートガイド for PS5000

2017, November Schneider Electric Japan Holdings Ltd.





#### アップデートプログラムは以下のリンクからダウンロードできます。 <u>http://www.proface.co.jp/otasuke/download/ps/ps5000/system\_monitor.htm</u>

SystemMonitorAgentSetup\_Pro-face SystemMonitorDriver\_Pro-face

SystemMonitorServerSetup\_Pro-face

左記3ファイルをダウンロードできます。これらを PS5000 シリーズへコピーしてください。 使用方法は後述しているアップデート手順A~Cを参照ください。



### 対象機種の確認方法

#### リビジョン番号で確認

#### BTOされたPS5000本体にリビジョン番号が記載されています。



対象 OS SV Windows® Embedded Standard 7 (64ビット) 1.0 to 3.0 Windows® 7 Ultimate (64ビット) 1.0 to 3.0 Windows® Embedded 8.1 Industry (64ビット) 1.0 to 3.0







## 旧 System Monitor の アンインストール



※ アンインストールは手順どおりに実施してください。 順番が異なる場合、正常に終了できない可能性があります。



#### 1. Windows [スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] を選択します。



プログラム プログラムのアンインストール

#### 2. インストールされている System Monitor のバージョンが旧の場合は、3. へ進みます。 すでに新System Monitorのバージョンの場合は、本手順は必要ありません。[プログラムのアンインストール]を閉じて作業を終了してください。※1

A Service A Serv	ver v2.4.4.346 Kev.3	Penmount	201//0//26			
PostgreSQL 9.2 (x86)		PostgreSQL Global Development	2017/07/26	133 MB	9.2	
R Pro-face Remote HMI Server		Digital Electronics Corporation	2015/04/26	12.2 MB	1.10.000	
psqlODBC		PostgreSQL Global Development	2015/08/13	3.76 MB	09.02.0100	
🔀 Realtek High Definition Audio	Driver	Realtek Semiconductor Corp.	2017/07/26		6.0.1.7512	
SUSI		Pro-face	2015/08/13	2.12 MB	4.0.12861.0	
🜌 System Monitor Server		Pro-face	2015/10/20	73.4 MB	3.0.30	
🌌 System Monitoring Agent		Pro-face	2015/10/20	14.4 MB	3.0.30	
MAシテル(R)ガラフィッカフ・	ドライバー	Intel Cornoration	2017/07/26	74.2 MR	10 18 14 4170	1

※1: 新 System Monitor のバージョンは3.0.34です。

#### 3. ダウンロードした新 System Monitorのファイル "SystemMonitorServerSetup\_Pro-face" を実行します。

整理 ▼ ライブラリに	追加 ▼ 共有 ▼ 新しいフォルダー			
숡 お気に入り	□ 名前	更新		
] ダウンロード	🍕 SystemMonitorAgentSetup_Pro-face	2017		
📃 デスクトップ	SystemMonitorDriver_Pro-face			
🗓 最近表示した場所	SystemMonitorServerSetup_Pro-face	2017		

※ System Monitor Server は [プログラムのアンインストール] ではなくダウンロードしたファイルを 使用してアンインストールします。

4. 実行中に以下のウインドウが表示されます。[Uninstall]を選択します。



5. 実行中に "Apache Tomcat" のアンインストールウインドウが表示されます。 [Uninstall] を選択します。

🛃 Apache Tomcat	Uninstall	
Uninstall Apache T Remove Apache To	omcat ncat from your computer.	Martin Contraction
Apache Tomcat will uninstallation.	be uninstalled from the following folder. Click Uni	install to start the
Uninstalling from:	C:¥Program Files (x86)¥Apache Software Four	ndation¥
Nullsoft Install System	v2.46	ninstall Cancel

6. すべてのファイルを削除するか、選択肢が表示されますが [はい] を選択します。"Apache Tomcat" のアンインストールが完了します。



7. "Apache Tomcat" 削除中に以下のウインドウが表示されていますので、[Yes] を選択します。



8. 実行中に以下のウインドウが表示されたら、[OK] を押します。



9. System Monitor Server のアンインストールが完了します。

10. [プログラムのアンインストール] で "System Monitoring Agent" を選択し、[アンインストール] を押します。 以下のウインドウが表示されますので、[はい] を選択します。アンインストール処理が完了します。



#### 11. "SUSI" についても、10. と同様の手順を行いアンインストール処理を完了します。

In the second s		Postgrebyc Global Development	
🔣 Realtek	High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	
🔽 💷 SUSI		Pro-face	
🔚 インテル	(R) グラフィックス・ドライバー	Intel Corporation	
(i) ∠\.⇒.	@ HEB 2.0 aVtancible #7.5 . ⊐N/5□_=	Intol Corporation	



# 新 System Monitor の インストール





#### 1. ダウンロードした新しいファイル "SystemMonitorDriver\_Pro-face" を実行します。

😋 🔍 🗢 📜 « ローカル	ディスク (C:) 🕨 Download 🕨 System monito	r
整理 ▼ ライブラリに)	追加 ▼ 共有 ▼ 新しいフォルダー	
숡 お気に入り	■ 名前	更新
] ダウンロード	SystemMonitorAgentSetup_Pro-face	2017
📃 デスクトップ	line The System Monitor Driver_Pro-face	2017
週 最近表示した場所	SystemMonitorServerSetup_Pro-face	2017

2. 実行中にセットアップタイプのウインドウが表示されたら、[Typical]を選択して処理を進めます。



3. SUSI (System Monitor Driver) のインストール処理が完了します。

#### 4. ダウンロードした新しいファイル "SystemMonitorAgentSetup\_Pro-face" を実行します。

🚱 🔍 🗣 📗 « ローカル	√ディスク (C:) → Download → System monito	r
整理 ▼ ライブラリに	追加 ▼ 共有 ▼ 新しいフォルダー	
☆ お気に入り	□ 名前	更新
] ダウンロード	SystemMonitorAgentSetup_Pro-face	2017
📃 デスクトップ	SystemMonitorDriver_Pro-face	2017
🗐 最近表示した場所	🏹 SystemMonitorServerSetup_Pro-face	2017

5. 実行中にサーバーセットアップのウインドウが表示されたら、以下のように設定します。





6. 実行中に VNC 設定のウインドウが表示されたら、"Default Setting"を選択して処理を進めます。

System Monitoring Agent Setup	
Choose VNC Setting Please choose the VNC setting when installing System Monitoring agent	Default setting
Please select VNC setting you need: <ul> <li>Default setting</li> <li>VNC server (Ex: RealVNC, UltraVNC,)</li> <li>Third party KVM tool (Ex: TeamViewer,)</li> </ul> <ul> <li>Aback</li> <li>Next &gt;</li> <li>Cancel</li> </ul>	VNC server Third party KVM tool

- 7. The System Monitoring Agent のインストール処理が完了します。
- 8. ダウンロードした新しいファイル "SystemMonitorServerSetup\_Pro-face" を実行します。

🚱 🔍 🗣 🚺 א 🗆 – לאונ	, ディスク (C:) ▶ Download ▶ System monito	r
整理 ▼ ライブラリに	追加 ▼ 共有 ▼ 新しいフォルダー	
숡 お気に入り	■ 名前	更新
↓ ダウンロード ■ デスクトップ	SystemMonitorAgentSetup_Pro-face	2017
■ テスクトップ 3 最近表示した場所	SystemMonitorServerSetup_Pro-face	2017

#### 9. 実行中に Tomcat Server 設定のウインドウが表示されたら、以下の設定で処理を進めます。

System Monitor Server
Tomcat Server Attributes Please configure the Tomcat server attributes
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
C:#Program Files (x86)#Apache Software Foundation# Browse
HTTP Port Number: \$080
< Back Next > Cancel

#### HTTP Port Number : 8080

10. PostageSQL Server のパスワード設定ウインドウが表示されたら、以下のようにパスワードを入力して処理を進めます。

System Monitor Server
PostgreSQL Server Setting Please configure the PostgreSQL server attributes
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\ Browse Password:
Retype Password:
< Back Next > Cancel

Password : admin \* Retype password : admin

※ 工場出荷時に System Monitor で設定されているパスワードです。管理上、別のパスワードがある場合は それを入力してください。

#### 11. データベース復旧に関するウインドウが表示されたら、以下を選択し処理を進めます。

System Monitor Server	×
Restore System Monitor Database You can restore your System Monitor database at this step	
Whitch option do you want? <ul> <li>I do not need to restore database</li> <li>Restore System Monitor database</li> </ul>	
< Back	Next > Cancel



12. System Monitor Server のパスワード設定ウインドウが表示されたら、以下のようにパスワードを入力して処理を進めます。

System Monitor Se Login Information Please set administra	rver			
Login account: admin				
Login password:				
Retype password:				
		< Back	Next >	Cancel

Login Password : admin × Retype password : admin

※ 工場出荷時に System Monitor で設定されているパスワードです。管理上、別のパスワードがある場合は 16 それを入力してください。

13. System Monitor Server のインストール処理が完了します。

14. Windows [スタート] – [コントロールパネル] – [プログラムのアンインストール] を選択します。



プログラム プログラムのアンインストール

#### 15. インストールされている System Monitor のバージョンが新しいものになっているか確認します。

SPENMOUNT WINDOWS USB Driver V2.4.4.346 Rev.3		PenMount	201//0//26		
PostgreSQL 9.2 (x86)		PostgreSQL Global Development	2017/07/26	133 MB	9.2
R Pro-face Remote HMI Server		Digital Electronics Corporation	2015/04/26	12.2 MB	1.10.000
psqlODBC		PostgreSQL Global Development	2015/08/13	3.76 MB	09.02.0100
🔀 Realtek High Definition Audio Driver		Realtek Semiconductor Corp.	2017/07/26		6.0.1.7512
SUSI		Pro-face	2017/07/26	2.20 MB	4.0.14441.0
🌌 System Monitor Server		Pro-face	2017/07/26	74.1 MB	3.0.34
🌌 System Monitoring Agent		Pro-face	2017/07/26	14.4 MB	3.0.34
MA シテル(R) ガラフィックフィ	ドライバー	Intel Corporation	2017/07/26	74.2 MR	10 18 14 4170

新 System Monitor のバージョンは3.0.34です。



# ホットフィックス修正プログラム (QFE) のインストール



新 System Monitor を動作させるためには SHA-2 電子署名への対応が必要です。 Microsoft サイトへアクセスして、Windows へ修正プログラム を導入します。

※ Win8.1 の環境ではこの手順は不要です。 アップデート手順Bへお進みください。



### アップデート手順C - ホットフィックス修正プログラム (QFE) のインストール

1. 以下の Microsoft サイトヘアクセスします。 https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=46148

2. スクロールすると以下の表示がありますので、お使いの OS の言語を選択し、Download ボタンをクリックします。

Select Language:	English	•	Download
		Le la	

3. ダウンロードしたファイル "Windows6.1-KB3033929-x64.msu" を PS5000 の任意のフォルダヘコピーし、実行します。

整理 マ ライブラリに追加 マ 共有 マ 新しいフォルダー					
☆ お気に入り	□ 名前	更新日時			
🚺 ダウンロード	System Monitor	2017/07/25 7:18			
📃 デスクトップ	🔤 Windows6.1-KB3033929-x64	2017/07/24 22:05			

### アップデート手順C - ホットフィックス修正プログラム (QFE) のインストール

4. 以下のウインドウが表示されますので、[はい]をクリックします。

Windows Update スタンドアロン インストーラー
次の Windows ソフトウェア更新プログラムをインストールしますか?
Windows 用セキュリティ更新プログラム (KB3033929)
(はい(Y) しいえ(N)

5. 更新プログラムがインストールされます。完了したら [今すぐ再起動] をクリックして、Windows を再起動します。



# **Pro-face**

by Schneider Electric

©2017 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved.